

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN ALARMAS VERIFAST (2011-2021)

Información facilitada por David Jiménez TV (YouTube)

<https://youtube.com/davidjimeneztv>

Fecha de Edición : 19/12/2021

©2021 (+ info en el pie de página)

INSTALAR PERIFÉRICOS

- Lector de Llaves : Pincho + Máster + 03 + 1 (Interior) 2 (Exterior/Tienda)
- Magnético : Pincho + Master + 03 + Pilas
- Fotodetector : Pincho + Master + 03 + Pilas
- Detector de Humo : Pincho + Master + 15 + Pilas
- Eliminar todos los periféricos : Pincho + Master + 05 + 05

MANDOS, LLAVES, CÓDIGOS

- Llaveros RFID : Pincho + Master + 04 + 1 + Pasar llave por lector.
- Mandos : Pincho + Master + 02 + 1 + Pilas
- Cambiar Máster : Pincho + Master Antiguo + 01 + 1 + Master nuevo + 0 + 1
- Añadir/Cambiar usuarios (no funciona en todas las alarmas) | Clip + Cod. Máster + (Nº Usuario 2 a 9) + Código nuevo + 1 (Estándar) 2 (Controlado)
- Eliminar usuarios/llaves | Clip + Cod. Máster + 01 + Nº Usuario/llave (2 a 9) + Confirmar con 0000
¡OJO! Al realizar esta operación, elimina tanto el código como la llave agregada a ese nº de usuario.

SIRENA

- **¡¡¡NUEVO!!! | AÑADIR SIRENAS : Pincho + Máster + 16 + Pilas**
- Sincronizar sirena : Pincho + Master + 17 + 0
- Desincronizar sirena durante 45 minutos : Pincho + Master + 17 + 1

RETARDOS

- Modificar retardo entrada/desconexión | Clip + Cod. Máster + 06 + Tiempo en segundos (Máx. 60s)
- Modificar retardo salida/conexión | Clip + Cod. Máster + 07 + Tiempo en Segundos (Máx. 60s)
- Beeps de retardo en Panel | Clip + Cod. Máster + 14 + 1 (Activar) 0 (Desactivar)

RED ATN // SENTINEL

- Botón demo Sentinel | Mantener pulsado SOS y suena locución descriptiva
- Comprobar Red ATN | Pulsar durante 5s estrella central y se recibe SMS (solo clientes en alta)

LUCES PANEL

- Apagar todas las luces (alarmas nuevas) | Mantener 0 para apagar y estrella para encender
- Apagar todas las luces (alarmas viejas) | Pincho + Master + 13 + 1 (Encender) 0 Apagar
- Apagar Luz GSM | Pincho + Master + 22 + 1 (Encender) 0 (Apagar)
- Testear Luces (encender todas) | Pincho + Master + 44 (a veces se buguea y hay que quitar la batería)

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN ALARMAS VERIFAST (2011-2021)

Información facilitada por David Jiménez TV (YouTube)

<https://youtube.com/davidjimeneztv>

Fecha de Edición : 19/12/2021

©2021 (+ info en el pie de página)

HABLA-ESCUCHA

- Descolgar automáticamente para poder hablar | Pulsar "1" en el teléfono (en la versión 9.8.4 no funciona)
- Habla-Escucha en modo ITS/CRA | 1 en tlfno para hablar y 0 para escuchar
- Llamar a Panel emitiendo sonido | Marcar en teléfono tres veces asterisco (***) (en la versión 9.8.4 no funciona)
- Llamada silenciosa | Llamar desde tlfno autorizado al panel.
- Añadir teléfonos autorizados | Pincho + Master + 08 + Nº 1 a 9 + Nº Tlfno + Estrella
- Eliminar Teléfonos Autorizados | Pincho + Master + 09 + 09

CONFIGURACIÓN PANEL

- Requerir PIN para conectar/desconectar en panel | Pincho + Master + 12 + 1 (activar) 0 (desactivar)
- Reiniciar PANEL (igual que quitar batería pero de manera ordenada) | Pincho + Código ICO + 92
- Cambiar de ITS a CCS | Pincho + Master + 21 + Código ICO (Es un código que se envía al CMS de SD)
- Restablecer valores de fábrica (Borra dispositivos, llaves, ...) | Picho + Master + 99 + 99
- Activar/Desactivar Puerto Dongle | Pincho + Master + 55 + 1 (Apagar) 0 (Encender)
- Activar/Desactivar Puerto Dongle | Pincho + Master + 56 + 1 (Apagar) 0 (Encender)
- Activar/Desactivar Puerto Dongle | Pincho + Master + 90 + 1 (Apagar) 0 (Encender)
- Activar/Desactivar Tamper Panel | Pincho + Máster + 95 + 1 (Apagar) 0 (Encender)

EN PRUEBAS, CAPADOS Y BUGS

- EN PRUEBAS | Pincho + Máster + 18 + Pilas dispositivo (desconocido)
- EN PRUEBAS | Pincho + Máster + 19 + Nº Dispositivo (1 a 9) + Pilas dispositivo (desconocido)
- EN PRUEBAS | Pincho + Máster + 20 + Pilas dispositivo (desconocido)
- DEJA EL PANEL TO' LOCO | Pincho + Máster + 77

**SI TIENES INFORMACIÓN SOBRE ALGÚN CÓDIGO QUE NO ESTÉ EN ESTA LISTA, POR FAVOR,
ENVIAME UN COMENTARIO A TRAVÉS DE YOUTUBE O ENVIAME UN CORREO A :**

davidjimeneztv@grupopalddd.tk

AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN.